

# Simplife PST-TY-DIY-S01 Wi-Fi 1 áramkörös kapcsoló relé

# Használati útmutató





#### Biztonsági előírás

Elektromos áramütés veszélye: elektromos eszköz nem megfelelő használata személyes sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha ezen útmutató bármely pontjában nem biztos, kérjük forduljon szakértő segítségéhez.

<u>A sorkapcsok és csatlakoztatott vezetékek érintése feszültség</u> <u>alá helyezve áramütéshez vezethet.</u>

**Doboz tartalma:** 1 db 1 csatornás kapcsoló relé, 1 db használati útmutató,

## Termék részei



#### Technikai jellemzők

Modell:	PST-TY-DIY-S01
Üzemi feszültség (USB-n keresztül):	DC 5V / 500mA (Mikro USB)

Üzemi feszültség (sorkapcsos betáp)	AC/DC 7-32V
Névleges áramerősség	10A
Relé kapcsolási módok	pillanatnyi és állandó
Környezeti hőmérséklet tartomány	-10°C - (+)60°C
Környezeti páratartalom tartomány	5-95% relatív páratartalom (lecsapódásmentes)
Méret:	67*41*25 mm
Súly:	50 g
Garancia:	1 év

#### Megjegyzés

- Használat előtt alaposan olvassa el, és értelmezze ezen használati útmutatót. Ennek elmulasztása balesethez, vagy a termék megrongálódásához vezethet.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék az alkalmazáshoz szükséges feltételeknek megfelel.
- Használat előtt győződjön meg a stabil Wi-Fi kapcsolatról.
- Áram alá helyezés után győződjön meg arról, hogy a termék a használati útmutatóban leírtak szerint megfelelően működik.

### Eszköz társítása az applikációhoz

1. lépés: Helyezze áram alá a készüléket

2. lépés: Töltse le a SmartLife alkalmazást (Google Play/App Store)





### 3. lépés: Regisztráció vagy belépés

• Válassza ki a "Register" opciót új fiók létrehozásához. Adja meg email címét, hogy az ellenőrző kódot megkapja. Ezután állítson be jelszót a "Set Password" opció kiválasztásával

• Már meglévő fiók esetén jelentkezzen be a "Log in" opció kiválasztásával.

4. lépés: Eszköz összehangolása az alkalmazással

• Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta a villamos hálózathoz.

• Ellenőrizze, hogy a telefon/tablet sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz és van internetkapcsolat.

• Megjegyzés: a kapcsoló csak 2.4GHz hálózatot támogat. Ha az Ön eszköze 5G hálózathoz csatlakozott, kérjük csatlakozzon le a hálózatról és váltson 2,4 GHz hálózatra.

• Nyomja meg a relé kapcsoló gombot 5 másodpercig. Ekkor az eszköz Wi-Fi csatlakozási üzemmódba kerül, amit kijelzőn a Wi-Fi ikon gyors villogása jelez.

## EZ csatlakozási mód

• Az alkalmazás kezdő kényernyőség nyomja meg a "+" jelet, majd válassza az "add device" (eszköz hozzáadása) opciót. (képernyő jobb felső sarka)



• Az ablak bal alsó sarkában válassza ki az "Electrical" kategóriát, majd válassza ki a Wi-Fi kapcsoló (Switch (Wi.Fi)) opciót.

22:04 4			al 🕈 🍋
<	Add	Device	
Electrical	н Р.о	a Socket	a Societ
Lighting	(ALCHINE)	pareo	(20044)
Serioris	Socket (BLE)	Socket (ND-kr)	Socket (other)
Large Home Ap		Power Strip	
Small Home Appliances			
Kitchen Appliances	Ever Stip	PowerStrip 595-70	Power Strip
Eventise & Health	×		
Camera ili Lock	Power Strip (sither)		
Gateway Control		Switch	
Outdoor Travel			
Energy	Switch (BLD-MS-FR)	Switch (501-70)	Switch (Zigbee)
Entertairem ent			
Industry & Agriculture	Switch (RLE)	Switch Jatheo	
Others		Dimmer Switch	

• A következő ablakban megjelenik a jelenleg használt Wi-Fi hálózat. Szükség esetén adja meg a Wi-Fi hálózat jelszavát, majd kattintson a "Next" (tovább) gomra.

Cancel		
Se	lect 2.4 GHz Wi-Fi enter passw	Network and ord.
If ye	ur Wi-Fi is 5GHz, please Common router setti	set it to be 2.4GHz ng method
	× Wi-Fi - 5Ghz	
	WI-FI - 2.4Ghz	4 🕆 🕕
((i:		
0		
0		
		_
	Next	

• A következő ablakban kattintson a kék gombra, melyben a következő felirat van: "confirm that the indicator is blinking rapidly" (a termék jelzőfénye villog).

• A következő ablakban a "Next" (tovább) gomb megnyomásával felugrik egy párbeszédablak. Válassza ki a "blink quickly" (bekapcsolás gomb gyorsan villog) opciót. Ezzel elindul a csatlakozási folyamat.

Reset the device t	first.
Power on the device and or binking nacidly.	online that the indicator is
Note: please complete the	network distribution withits
3 minutes after resetting th	e device.
Perform net pairs	ng as prompted >
Perform net pairs Select the status of hear th	ng as prompted 3 the indicator light o e beep:
Perform net pairs Select the status of hear th Blink Slowly	ng as prompted > the indicator light o re beep: Blick Quickly
Perform net pain Select the status of hear th Blink Slowly	ng as prompted. ) the indicator light o se beep: Blink Quickly

• A sikeres párosítás után a megjelenő oldalon lehetősége van megváltoztatni az eszköz nevét a ceruza ikonra kattintva. Ezen kívül lehetősége van az eszközt hozzárendelni egy korábban definiált helységhez. A későbbiekben a termék beállításai menüpontban ezeket bármikor megváltoztathatja. Kattintson a "Done" (befejezés) gombra, hogy lezárja a csatlakoztatási folyamatot.

×	Add Device	
1 device(s) as	dded successfully	
**	WIFI Switch-1CH Added successfully	
0 device(s) b	eing added	
	Dope	

#### AP mód

Ha az EZ móddal nem sikeres a csatlakozás, kérjük próbálja meg AP (access point) móddal.



1; relé le/felkapcsolása 2; relé le/felkapcsolása

4: Visszaszámlálás

5; Funkciók beállítása 6; Egyéb beállítások

3; időzítő

• Alap helyzetben az eszközön tartsa lenyomva az reset gombot 5 másodpercig. Ekkor a kijelzőn a Wi-Fi ikon elkezd gyorsan villogni. A gombot engedje el, majd ezután ismét tartsa 5 másodpercig lenyomva a gombot, Wi-Fi ikon elkezd lassan villogni.

• Kövesse az EZ módban leírt lépéseket, ameddig el nem jut a következő párbeszédablakig. Válassza ki a "blink slowly" (bekapcsolás gomb lassan villog) opciót.



• Az AP csatlakozási mód során az eszköz önálló Wi-Fi hot spotot hoz létre. Ehhez csatlakozva tudja csatlakoztatni az eszközt az applikációhoz. Válassza a "Go to Connect" (csatlakozás folytatása) opciót.

<ol> <li>Connect the phone to the h shown below.</li> </ol>	otspot
C Settings WLAN	
WLAN	C
SmartLife-XXXX	♥ 🕕
SL-XXXX	₹ 🕕
Wife - Guess	7 0
WIB - Home	* * ()
2. Go back to the app and con add devices.	tinue to
Local Network AccessDevice i able to be connected if the ac enabled.	might not be cess if not

• Nyissa meg a mobil eszközén Wi-Fi beállításokat és csatlakozzon a "SmartLife-xxxx"-nevű hálózathoz.

• Térjen vissza az applikációhoz és várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.

#### Eszköz kezelése az applikációban



- Power relay status: (relé állapota)
  - On: az eszköz feszültség alá helyezésekor relé bekapcsol
  - Off: az eszköz feszültség alá helyezésekor relé kikapcsolt állapotban marad
  - Indicate light: (Wi-fi állapotjelző fény)
    - On: fény bekapcsolva
      - o Off: fény kikapcsolva

• Momentary time: (relé kapcsolási idő, ezzel a beállítással tud pillanatnyi és állandó kapcsolási üzemmód között váltani)

- Os: kapcsoláskor a relé bekapcsolva marad
- Os<: kapcsoláskor a relé csak a megadott időre marad bekapcsolva